

Описание товара ИБП СИП380Б10БД.9-33



Описание

- Онлайн ИБП СИП380Б10БД.9-33 двойного преобразования с трехфазным входом и выходом полной мощностью 10 кВА без встроенных аккумуляторных батарей.
- Выходной коэффициент мощности 0,9.
- Возможность параллельной работы до 4 ИБП.
- Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность. Подключение Выходной коэффициент мощности 0.9 обеспечивает активную мощность до 225 кВт Система с трехфазным синусоидальным выходным напряжением и нулевым временем переключения на аккумуляторы Нарращивание мощности или резервирование до N+3 параллельным включением до 4 устройств Подключение внешних батарейных кабинетов большой емкости Минимальная нагрузка на электросеть или генератор за счет низкого входного коэффициента нелинейных искажений Опциональный разделительный трансформатор для гальванической развязки входа и выхода Управление Интерфейсы управления:
- RS-232, RS-485 (Modbus), USB Слот для плат SNMP или сухие контакты Порт аварийного отключения (ЕРО) Текстовый ЖК-дисплей с поддержкой русского языка и сенсорным полем Установка и эксплуатация Совместимость с генераторными установками Широкий диапазон входных напряжений и частот Высокая перегрузочная способность свыше 150% Надежная параллельная система ИБП будут работать даже при обрыве кабеля параллельной шины Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ECO) Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы

Характеристики

Количество фаз	Три
Габариты, мм	570x800x1195

Класс защиты	IP20, опционально доступны другие исполнения
Время автономной работы	В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета
КПД не менее, %	КПД в режиме работы от электросети
Масса, кг	215
Мощность, ВА	10000
Мощность, кВт	9
Относительная влажность, %	0 ~ 95 %
Гарантия	24 мес
Перегрузочная способность	При работе от электросети
Уровень шума, dB	менее 63 дБ
Напряжение цепи постоянного тока, В	384 В постоянного тока
Выходное напряжение, В	380, 400, 415 В
Входная частота, Гц	50/60 Гц $\pm$ 5 Гц
Ток заряда, А	23
Процент отклонения выходного напряжения, %	$\pm$ 1 %
Выходная частота, Гц	50, 60 Гц $\pm$ 0.05%
Тип подключаемых аккумуляторов	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Байпас	Есть
Мощность, кВт	9

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.