

Описание товара RUCELF СтАР-12000



Описание

- Стабилизатор напряжения Rucelf СтАР-12000 00002049 - однофазное устройство, которое нашло свое применение в квартирах, офисах и частных домах для защиты электроприборов с суммарной мощностью до 12 кВт от регулярных перепадов сетевого напряжения.
- Отверстия, расположенные на корпусе аппарата, способствуют быстрому забору воздуха, необходимого для охлаждения.
- Цифровой дисплей позволяет осуществлять визуальный контроль работы прибора.

Характеристики

Вурасс	есть
Активная мощность	10 кВт
Влажность окружающей среды	80% (макс)
Время отклика	20 мс
Входное рабочее напряжение	140-260 В
Выходное напряжение	207-233 В
Габариты, ШхВхГ	222х250х385 мм
Защита	от перегрева, от повышенного напряжения
Клеммы	есть
Количество ступеней стабилизации	5
КПД	98%

Отображение информации	цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения)
Полная мощность	12 кВ·А
Размещение	напольное
Тип входного напряжения	однофазное (220 В)
Точность стабилизации	6%
Тип стабилизатора	релейный
Рабочая температура	0 *С – 45 *С
Класс защиты	IP20

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.